

Axis Camera Station**Axis Camera Companion****Camera**

Ondersteunde Modellen	Vanaf Firmware 4.30 (URL: http://www.axis.com/products/cam_station_software/supported.htm)	Vanaf Firmware 5.40 (URL: (alleen nieuwe modellen hebben deze firmware) http://www.axis.com/products/cam_companion_software/supported.htm)
Kanalen	Maximaal 100	16

Video

Video Compressie	H.264 (MPEG4-Part 10/AVC), MPEG-4 Part 2 & Motion JPEG	H.264 (MPEG4-Part 10/AVC)
Resolutie	Alle Axis camera resoluties	Alle Axis camera resoluties
Frame Rate	(Recording Frame Rate) 3000 fps	Alle Axis camera fps

Audio

Audio Streaming	Eén-weg audio	Eén-weg audio
Audio Compressie	AAC, G.711 & G.726	AAC

Opslag

Soort	Interne HDD & NAS	SD-kaart (SD-kaart tot 64GB) & NAS
-------	-------------------	------------------------------------

Live view

Camera live view	Maximaal 100 camera's, Axis Corridor formaat, weergave op meerdere monitoren, Axis hot-spot, camera sequence, site maps & web pagina	Maximaal tot 15 camera's, 1, 4, 9 en 16-split weergave. Volledige scherm weergave, axis Corridor formaat en camera sequence.
PTZ	PTZ-ondersteuning doormiddel van muis of joystick, area zoom, digitale PTZ en programmeerbare sneltoetsen	PTZ-ondersteuning doormiddel van muis of joystick

Beelden**terugkijken**

Zoeken	Zoeken op basis van specifieke camera en datum en tijd, tijdlijn navigatie	Zoeken op basis van specifieke camera en datum en tijd, tijdlijn navigatie
Afspelen	Afspelen x64 snelheid	Afspelen x8 snelheid of één frame tegelijk
Gesynchroniseerd afspelen	Afspelen van opnames tot 25 camera's tegelijk	<u>NVT</u>
Exporteren van opnames	Handmatige en automatische export, JPEG afbeeldingen, digitaal watermerk aanbrengen in opnames en standalone player	JPEG afbeeldingen, digitaal watermerk aanbrengen in opnames en standalone player

Triggers &

Events

Event opnames	Opname op basis van beweging, tempering, Axis Cross Line Detection, externe invoer signalen, handmatige triggers, systeem triggers en camera event trigger	Opname op basis van beweging
Schematische opnames	Mogelijkheid om schema's aan te maken voor camera's, (Schema's kunnen worden aangemaakt voor complete week, werkdagen of weekenden)	Mogelijkheid om schema's aan te maken voor camera's (Schema's kunnen worden aangemaakt voor complete week, werkdagen of weekenden)
Opname op basis van beweging	Opname op basis van beweging. Aanmaken van maximaal 10 detectie vensters.	Opname op basis van beweging. Aanmaken van maximaal 10 detectie vensters. (Venster kunnen in hoeken worden aangemaakt).
Alarm notificaties	Alarm berichten op basis van beweging in Axis Camera Station client, automatische weergave naar camera die beweging detecteert, weergave naar voorkeurspositie en e-mail notificatie	